

# DVR

## 디지털 DC 전압 계전기

아직도 모터를 태우다니!



- MCU(Microprocessor Control Unit) 내장
- 직류모터 / 직류기 보호
- 과전압 / 부족전압 분리설정
- 선로전압표시 기능(표시창)
- Digital 설정 / 동작원인 DATA Digital 표시 (표시창)
- 자동복귀 / 복귀지연시간 설정
- 각 설정치 확인 / TEST 기능
- 무전압 해방기능 (No Volt Release / Fail-safe Operation) 설정 (→ NVR 설정)

### 보호기능

보호항목	동작시간
과 전 압	O-TIME
부족전압	O-TIME

### 정격사양

모 델	DVR	설정범위	
과전압 설정	OVR	110VDC	110 ~ 160V
		220VDC	220 ~ 320V
부족전압 설정	UVR	110VDC	60 ~ 110V
		220VDC	160 ~ 240V
동작시간	O-TIME	0.5 ~ 25 초	
복귀시간	R-TIME	0.5 ~ 25 초	
조작전원	전 압	24	AC/DC24V
		220	AC/DC85 ~ 250V
주 파 수		50/60Hz	
복 귀		수동 / 전기적 / 자동복귀	
취 부		35mm DIN-rail / Panel	



